

## MINI SENSÖR / CT-9188

Değerli Müşterimiz,

Bu kullanım kılavuzunu maksimum performans sağlamak için gerekli bilgileri içermektedir.  
Ürün garantisinin geçerli olması için bu kullanım kılavuzunda yer alan hususların uygulanması gerekmektedir.

## TEKNİK ÖZELLİKLERİ

Ürün dimmerle kullanılamaz.

Watt	: 800W
Voltaj	: 220-240V
Frekans	: 50-60Hz
IP Sınıfı	: IP20
Algı Açısı	: 360°
Beyan Akımı	: Max.5A
Çalışma Süresi	: 5-480S (Ayarlanabilir.)
Çalışma Isısı	: -20°C-+40°C
Algı Uzaklığı	: Max.6m (Max.22°C)
Algı Hızı	: 0,6-1,6m/s
Nem Oranı	: <93%RH
Ortam Işığı	: <10Lux gündüz (ayarlanabilir.)
Kurulum Yüksekliği	: 2,2m-4m
Ayarlanabilir gecikme zamanı,	ortam ışığına göre çalışma ayarı
Otomatik hareket algılama-Kararlı çalışma-Gece/Gündüz ayarı	

## Taşıma ve nakliye sırasında dikkat edilecek hususlar;

Ürünün nakliye sırasında direkt darbelere karşı korunmalıdır.  
Taşıma ve nakliye sırasında oluşabilecek hasarlar yüklenici, yükleyici,alıcı ve kullanıcı sorumluluğundadır.  
Ürünün herhangi bir zarar görmemesi için ambalajın içinde taşınması gerekir.  
Ürünü dik bir şekilde koyunuz.  
Ürünün üstüne ağırlık koymayınız.

## KULLANIM ALANLARI

Okullar  
Hastaneler  
Konferans salonları  
Otoparklar  
Koridorlar


## KURULUM

- 1- Güç kablosunu bağlayınız, Kahverengi, Mavi
- 2-Yükleme telini bağlayınız, Kırmızı ve Mavi.



## TEST

- 1- Lux düşmesini saat yönünde maksimuma çevirilir, Zaman düğmesini saatin tersi yönünde minimuma çevrilir.
- 2- Güç açılır, yüklemeden sonra kapatılır, ürün duragan çalışmaya geçer.
- 3- Bir kere algılandığında yük açık durumda ve 5 sn. sonrasında otomatik olarak kapanır.
- 4- Lux düğmesi saat yönünde minimumum 10 Lux'e çevrilerek, günışığında, ürünün üzerini kapatarak (bez veya kumaş parçası vs.) Ssn. içinde otomatik olarak kapandığı test edilmelidir.



## KULLANIM TALİMATI

- 1- Ürünün montajını yapmadan önce enerjiyi kapatmayı unutmayınız.
- 2- Ürünün sökülmesi veya tamir edilmesi gereken durumlarda enerjinin kapalı olduğundan emin olunuz.
- 3- Ürünü 220V ve 50-60Hz değerlerinin altında veya üzerinde bir voltaj ve frekansla çalıştırmayınız.
- 4- Koruma sınıfı (IP) bilgisi ürün üzerindeki etikette ve ürün kutusunda yer almaktadır.
- 5- Ürün koruma sınıfının belirttiği değerlerin üzerindeki hava ve iklim koşullarında kullanılmamalıdır.
- 5- Ürün temizliği yapılırken enerjinin kapalı olduğundan emin olunuz. Temizleme esnasında korozyon içermeyen maddeler kullanınız.Su ve ıslak bezle temizlik yapmayınız.
- 6- Ürünü çocukların ulaşamayacakları yerlerde ve ürün kütusunda içinde muhafaza ediniz.
- 7- Kurulum uzman bir elektrikçi tarafından yapılmalıdır.
- 8- Ürün doğrudan gün ışığına, ısı değişimine (klima vs.) maruz kalmayacak şekilde monte edilmelidir.

## ÖNEMLİ UYARILAR

- Kurulmadan önce kullanım kılavuzunu dikkatlice okuyup muhafaza ediniz.
- Bakım ve kurulum işleri deneyimli bir elektrikçi tarafından yapılmalıdır.
- Dışarıya ısı yada buhar veren ve klima tipi cihazlardan uzak tutunuz.
- Hatalı tetiklemeyi önlemek için klima, baca ve güçlü elektromanyetik bozulma alanı gibi ısı kaynaklarına konumlandırılmamalıdır.
- Lense herhangi bir cisimle temas etmeyiniz.
- EEE yönetmeliğine uygundur.

## GARANTİ BELGESİ

## Garanti Şartları

- 1- Garanti süresi, ürünün fatura tarihinden itibaren başlar ve 1 yıldır.
- 2- Ürünün bütün parçaları dahil olmak üzere tamamı garanti kapsamındadır.
- 3- Ürünün ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 11 inci maddesinde yer alan;
  - a) Ücretsiz onarımı yaptırmak.
  - b) Onarımı yapılmadığı takdirde yeni ürünle değiştirilmesi.
- 4- Tüketicinin bu haklardan ücretsiz onarım durumunda satıcı; işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin ürünün onarımını yaptırmakla yükümlüdür.
- 5- Ürünün garanti süresi içerisinde arızalanması durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine eklenir. Ürünün tamir süresi 20 iş gününü geçemez...
- 6- Ürünün kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılımasından kaynaklanan arızalar garanti kapsamı dışındadır

## Arızalı ürünü garanti kapsamı dışına çıkaran kullanım hataları nelerdir?

Elektrik ve kullanıcının kullanımından doğan arızalar (elektrik kesilmesi, voltaj dalgalanması , makinarya ait olmayan aksesuar takılması yada kullanılması zorunlu olan aksesuarların kullanılmaması gibi), garantili ürünlerde yetkili servis dışında herhangi bir müdahalenin yapılması, garanti etiketi olan ürünlerde etiketin zarar görmesi, cihazın dış yüzeyinde oluşan kırık, çizik vb. nedenlerden meydana gelen arızalar, tozlu, rutubetli, aşırı sıcak ya da soğuk ortamlarda kullanıma sebebi ile oluşan arızalar, sel, yangın, deprem, yıldırım düşmesi vb. doğal afetlerin sebep olduğu arızalarda garanti kapsamı dışındadır.

Servis Adresi: Şair Ziya Paşa cad. Lakerdacı sk. Mimaroğlu Han, No12/A Şişhane Beyoğlu/İSTANBUL